

電子ホーン / 電子制御ホーン (回路BOX / 電子制御UNIT付属) 吹鳴チェック方法

下記手順にて、電子ホーン / 電子制御ホーン(回路BOX / 電子制御UNIT付属)の吹鳴確認が行なえます。

黒線(回路BOX / 電子制御UNIT アース線)をバッテリーのマイナス端子へ接続。
外れないようネジ部へ固定してください。

赤線(専用ハーネス電源線)をバッテリーのプラス端子へ接続。
外れないようネジ部へ固定してください。

青線2本の内、どちらか1本をバッテリーのプラス端子へ接続。(極性はありません)
外れないようネジ部へ固定してください。

下記の作業でホーンが吹鳴しますので、注意してください。
残った青線をバッテリーのマイナス端子へ**接触(チョン付け)**させる。
吹鳴の確認が出来ましたら、青線をバッテリーのマイナス端子から離してください。

余韻付きの音を確認する場合(**電子制御ホーンには該当の配線はありません**)
緑 / 黒線(回路BOXから出ている)をバッテリーのマイナス端子へ接続。
外れないようネジ部へ固定してください。
の作業でホーンを吹鳴させてください。

上記作業で吹鳴しない場合は、専用ハーネスのヒューズが切れていないか確認してください。
また、配線を延長している場合接続部の接触不良が疑われます。合わせて確認してください

配線概要図

